



Контроллер проводимости BL 983318

Производитель: HANNA
Instruments

Модель: 983318

<https://assa-group.ru/bl-983318>

Данный мини-контроллер обеспечивает простой, но эффективный контроль. Благодаря небольшим размерам, промышленный кондуктометр может быть установлен в узких местах. Кондуктометр прост в обслуживании, легко чистится. Прибор может быть настроен как вручную, так и автоматически. Простая калибровка. Внешние устройства подключаются к разъемам на задней панели. Результаты измерений отображаются на ярком, большом дисплее. Легко можно переключить режим дозирования с ручного на автоматический с помощью переключателя на передней панели. Специальная система предотвращает передозировку. Модели поставляются или с монтажными кронштейнами, прозрачным чехлом, 12В адаптером и инструкцией или с монтажными кронштейнами, прозрачным чехлом и инструкцией.

Характеристики

BL 983318

Диапазон	0.00 - 10.00 ppt (0 - 10.000 ppm)
Разрешение	0.01 ppt (10 ppm)
Точность	±2% полной шкалы
Выходы	Релейные
Диапазон КТ	Настройка во всем диапазоне измерения
Дисплей	Текущее значение, индикация срабатывания реле
Калибровка	Винтом по известному стандарту
Термокомпен.	Автоматическая от 5 до 50°C
Датчик	NI 7632-00
Питание	12В (адаптер входит в комплект поставки) или 115/230 В, 50/60 Гц
Монтаж	В панель управления (73 x 42 мм)
Окр. услов.	0 .. 50 °С
Габариты	83 x 53 x 99 мм, 200/300 г

<https://assa-group.ru/bl-983318>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru

www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.